

כללי בטיחות בעת שימוש בגנרטור

- ✓ העשן הנפלט מהגנרטור הינו רעיל ומסוכן, אסור להפעיל את הגנרטור במקום סגור.
- ✓ לפני הפעלת הגנרטור יש להציב אותו במקום יציב, מאוורר ויבש.
- ✓ יש להרחיק את הגנרטור ממקורות מים ומרטיבות.
- ✓ יש להרחיק מהגנרטור כל חומר דליק או נפיץ.
- ✓ חל איסור לגעת בגנרטור ובגופי התאורה במקרה גשם (סכנת התחשמלות).
- ✓ אסור לעשן ליד הגנרטור.
- ✓ אין לכסות את הגנרטור בזמן פעולתו.
- ✓ אין לתת למי שלא הוסמך לטפל בגנרטור.
- ✓ חובה להשתמש אך ורק בכבל מאריך תיקני וללא פגמים!
- ✓ שים לב! חלקי הגנרטור נשארים חמים גם לאחר כיבוי והנגיעה בהם עלולה לגרום לכוויות.
- ✓ יש להחזיק בסמוך לגנרטור מטף כיבוי 6 קג'.
- ✓ אין להפעיל את הגנרטור על משטח העשוי גומי / פלסטיק או על גבי רכב.

בדיקה לפני הפעלת הגנרטור

- ✓ יש לוודא שאין נזילות דלק או שמן.
- ✓ יש לבדוק את מפלס השמן לפני כל התנעה של הגנרטור.
- ✓ בדוק ומלא דלק במיכל הדלק, **השתמש בבנזין 95 נטול עופרת בלבד.**
- ✓ וודא שאין חלקים חופשיים או שבורים.
- ✓ חל איסור חמור לתדלק גנרטור כשהוא פועל (יש להמתין שהגנרטור יתקרר מעט לפני מילוי הבנזין).
- ✓ סגור את ברז הדלק לפני התדלוק.
- ✓ התדלוק יתבצע ע"י 2 אנשים שאחד מחזיק משפך (זהירות מגלישת דלק למצת ולאגזוז)
- ✓ מלא דלק נקי ממים, חול, אבק או כל חומר אחר.

הוראות הפעלה לגנרטור נייד

- ✓ בצע את סדרת "בדיקה לפני הפעלה" כמפורט.
- ✓ חבר אלקטרודה (הארקה) לגנרטור ולקרקע.
- ✓ העבר את מפסק המנוע למצב ON.
- ✓ העבר את ברז הדלק למצב ON.
- ✓ העבר את ידית הצ'וק למצב ON.
- ✓ משוך בידית ההתנעה עד למצב של "התנגדות".
- ✓ החזר את הידית ומשוך בחוזקה. במידה והמנוע לא הניע חזור על הפעולה בשנית.
- ✓ לאחר ההתנעה המתן מספר שניות וסגור את המשנק (צ'וק).
- ✓ עכשיו ניתן לחבר אל הגנרטור את הכבל המאריך.

דימום הגנרטור

- ✓ נתק את כל צרכני החשמל מהגנרטור
- ✓ העבר את מפסק הפעולה ל OFF
- ✓ סגור את ברז הדלק